

Mini Converter SDI to Audio



€209

La solution idéale pour isoler l'audio de sources SDI aux formats SD et HD, pouvant aller jusqu'à 1080p60 ! Les signaux audio analogique symétrique et AES/EBU sont acheminés via des connecteurs ¼ pouce vers des appareils, tels que des consoles de mixage, des enregistreurs analogiques, des moniteurs audio et autres. Si vous avez besoin d'un convertisseur qui permet d'isoler l'audio SD et HD-SDI sans le coût d'un modèle Ultra HD, le Mini Converter SDI to Audio est la solution idéale !

Connexions

Entrées vidéo SDI

1 x SD, HD ou 3G-SDI. 1 x entrée ALT SDI offrant une commutation automatique en cas de dysfonctionnement de l'entrée principale.

Sorties vidéo SDI

1 x sortie en boucle.

Sorties audio analogique

4 canaux audio analogique symétrique professionnels.

Sorties audio numériques

8 canaux audio AES/EBU symétrique professionnels.

Entrées redondantes SDI

Commute automatiquement lors d'une perte du signal SDI principal.

Prise en charge de multiples débits de données

Détection automatique de SD, HD ou 3G-SDI.

Mises à jour et configuration

Via USB 2.0 haut débit. (480 Mb/s)

Synchronisation

Oui



Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,
2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF,
2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 269M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M niveau B, SMPTE 426m
niveau B, ITU-R BT.656
et ITU-R BT.601

Débits vidéo SDI

Les entrées vidéo SDI sont
automatiquement détectées entre la
définition standard, la haute
définition et le 3G-SDI de niveau B.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2, 4:4:4

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage
de normes de télévision de 48 kHz
et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2, 4:4:4

Espace colorimétrique SDI

YUV, RGB

Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre la SD, la
HD, et le 3G-SDI.

Logiciel

Contrôle logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac™
et Windows™ via USB.

Mise à jour du logiciel interne

Sur le logiciel de mise à jour fourni.

Systemes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Contrôle des paramètres

Mini-interrupteurs ou logiciel USB.

Alimentation requise

Source d'alimentation

Alimentation universelle +12 incluse
avec fiches internationales
interchangeables pour tous les pays.
Point d'attache pour câble.

Consommation d'énergie

5,52 Watts

Plage de tension opérationnelle

12 - 15V DC

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température de fonctionnement

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter SDI to Audio
Alimentation universelle 12 avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2023, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design